



Materiellauf

### Zugkraftsensor Tritens

Baureihe 136.3-S6 für Material bis 66mm

Z.Nr. K601231 Schutzvermerk nach DIN34

Honigmann GmbH - www.honigmann.com

### Meßbereich in Abhängigkeit des Materiellauf

Ⓓ Ⓔ Ⓕ

Materiellauf/Spreizung der Sensorenmeßkraft (F<sub>N</sub>)

1 10 20

Beispiel: F<sub>N</sub> ≙ 10daN ⇒ Meßbereich 10daN/1daN/0.5daN

A	B	C	Spreizung			
Maße in mm			D	E	F	
200	220	134	1	10	20	
250	270	134	1	10	20	
300	320	133	1	8	16	
350	370	132	1	7	14	
400	420	131	1	6	12	
500	520	130	1	5	10	